情報伝送システム企業へ

新製品情報

混合分波器 共同受信用／分岐器 共同受信用

MC0003Y ／1CE111/2CE111/4CE111

未来へ、
環境負荷ゼロへ

混合分波器・分岐器がリニューアル!!

一体型亜鉛ダイカスト製だから高いシールド性を発揮!

投影面積 最大23%削減

小さくなっても端子の間隔は変わりません!

■仕　様

品名	混合分波器					
品番	MC0003Y					
希望小売価格（税抜）	¥6,500					
周波数帯域（MHz）	10～222	222～770	1000～1032	1032～1489	1489～2150	2150～2610
インピーダンス（Ω） 入力	75（F形）		75（F形）			
インピーダンス（Ω） 出力	75（F形）					
通過帯域損失（dB以下）	0.5	1.3	2.0	1.7	1.8	2.5
阻止帯域減衰量（dB以上）	25	20	20	20	20	20
VSWR（以下）	1.5	1.6	2.5	2.0	2.0	2.5
寸法（高さ×幅×奥行mm）	48.2×49×16.5					
質量（kg）	0.043					
付属品	F-5×3					
備考	CS/BS-IF入力・出力端子間通電仕様（DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下）、屋内用					
梱包入数	50					

品名	1分岐器					
品番	1CE111					
希望小売価格（税抜）	¥3,370					
周波数帯域（MHz）	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2610
インピーダンス（Ω） 入力	75（F形）					
インピーダンス（Ω） 出力	75（F形）					
インピーダンス（Ω） 分岐	75（F形）					
挿入損失（dB以下）	1.5	1.1	1.3	1.8	2.6	3.0
分岐結合損失（dB以内）	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.8	12.0±2.3
逆結合損失（dB以上）	18	25	20	20	18	17
端子間結合損失（dB以上）	—	—	—	—	—	—
VSWR（以下）	1.5	1.5	1.5	1.8	2.0	2.0
寸法（高さ×幅×奥行）（mm）	48.2×49×16.5					
質量（kg）	0.043					
付属品	F-5×3					
備考	入力・出力端子間通電仕様（DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下）、屋内用					
梱包入数	50					

品名	2分岐器					
品番	2CE111					
希望小売価格（税抜）	¥4,360					
周波数帯域（MHz）	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2610
インピーダンス（Ω） 入力	75（F形）					
インピーダンス（Ω） 出力	75（F形）					
インピーダンス（Ω） 分岐	75（F形）×2					
挿入損失（dB以下）	2.5	2.2	2.4	3.0	4.0	4.8
分岐結合損失（dB以内）	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.0	11.0±1.0	11.5±1.5	12.0±2.0
逆結合損失（dB以上）	22	25	20	20	18	17
端子間結合損失（dB以上）	16	20	20	18	18	15
VSWR（以下）	1.6	1.5	1.5	1.8	2.0	2.0
寸法（高さ×幅×奥行）（mm）	48.2×49×16.5					
質量（kg）	0.045					
付属品	F-5×4					
備考	入力・出力端子間通電仕様（DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下）、屋内用					
梱包入数	50					

品名	4分岐器					
品番	4CE111					
希望小売価格（税抜）	¥5,460					
周波数帯域（MHz）	10～76	76～222	222～770	770～1489	1489～2150	2150～2610
インピーダンス（Ω） 入力	75（F形）					
インピーダンス（Ω） 出力	75（F形）					
インピーダンス（Ω） 分岐	75（F形）×4					
挿入損失（dB以下）	4.2	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
分岐結合損失（dB以内）	10.7±1.0	10.7±1.0	10.7±1.0	11.5±1.5	13.0±2.0	14.5±2.5
逆結合損失（dB以上）	20	25	25	20	20	20
端子間結合損失（dB以上）	18	25	20	17	15	15
VSWR（以下）	1.8	1.6	1.8	1.8	2.0	2.0
寸法（高さ×幅×奥行）（mm）	48.2×71×16.5					
質量（kg）	0.064					
付属品	F-5×6					
備考	入力・出力端子間通電仕様（DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下）、屋内用					
梱包入数	50					

保証について

- ●製品の保証期間はお買い上げ日から1年間です。
- ●保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたします。詳しくは、取扱説明書、保証書をご覧ください。

DHマーク（デジタルハイビジョン受信マーク）は、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録された一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、消費電力を削減する事など厳しい自社基準をクリアーした製品にECOマークを表示しています。

▎販売終了のご案内▎

新製品の発売に伴い、長らくご愛顧いただいておりました右記の製品を在庫限りで販売終了とさせていただきます。

	販売終了品（在庫限り）	新製品
混合分波器	MC0001Y	MC0003Y
分岐器	1CA111	1CE111
	2CA111	2CE111
	4CA111	4CE111

▎お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。▎

フリーコール 0120-941-542

カスタマーセンター〔受付時間 9:30～17:00 夏季・年末年始休暇は除く〕

お昼時間も土・日・祝日もご利用ください!

携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合 03-4530-8079

ホームページアドレス http://www.dxantenna.co.jp/

DXアンテナ株式会社

本 社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号

※規格及び外観は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

S108-2

2014年4月作成 ●●-●-●●● ®